

# Trousse de réactifs NextSeq<sup>MC</sup> 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles)

DESTINÉ AU DIAGNOSTIC IN VITRO UNIQUEMENT

N° de référence 20028870

## Utilisation prévue

La trousse de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) d'Illumina est un ensemble de réactifs et de consommables conçu pour le séquençage de bibliothèques d'échantillons, à utiliser avec des tests validés. La trousse est prévue pour une utilisation avec l'instrument NextSeq 550Dx et un logiciel d'analyse.

## Principes procéduraux

La trousse de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) est un ensemble de réactifs et de consommables à usage unique destiné au séquençage sur l'instrument NextSeq 550Dx. Au départ, la trousse de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) utilise des bibliothèques générées à partir d'ADN pour lesquelles des index d'échantillons et des séquences de saisie sont ajoutés à des cibles. Les bibliothèques d'échantillons sont capturées sur la Flow Cell puis séquencées sur l'instrument à l'aide de la chimie de séquençage par synthèse (SBS). La chimie SBS utilise une méthode basée sur des terminateurs réversibles pour détecter les bases à simple nucléotide à marqueur fluorescent, à mesure qu'elles sont intégrées aux brins d'ADN croissants. Le nombre de bibliothèques d'échantillons dépend du multiplexage pris en charge par la méthode de préparation de bibliothèques en amont.

## Limites de la procédure

- 1 Destiné au diagnostic *in vitro*.
- 2 La trousse de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) n'est compatible qu'avec l'instrument NextSeq 550Dx. Elle n'est pas compatible avec les instruments NextSeq 550.
- 3 Lorsque la trousse de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) est utilisée avec l'instrument NextSeq 550Dx configuré pour une analyse à 2 x 38 paires de bases (pb), elle peut produire :
  - ▶ une sortie de séquençage  $\geq 22,5$  gigabases (Gb);
  - ▶ 80 % des bases ayant un score de qualité Phred  $\geq 30$ .

## Composants de la trousse de réactifs

Chaque composant de la trousse de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) est fourni dans sa propre boîte. Rangez rapidement les composants à la température indiquée afin de garantir leur performance. Voici la liste des composants de la trousse de réactifs.

Tableau 1 Composants de la trousse de réactifs

Composant	Quantité	Volume de remplissage	Description	Stockage*
Cartouche de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2 (75 cycles)	1 de chacun	Divers	Réactifs de génération d'amplifiats et de séquençage	-25 à -15 °C
Cartouche de tampon NextSeq 550Dx v2 (75 cycles)	1 de chacun	Divers	Tampons et solution de lavage	15 à 30 °C

Composant	Quantité	Volume de remplissage	Description	Stockage*
Cartouche de Flow Cell NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles)*	1 de chacun	s. o.	Flow Cell en verre à usage unique, à lecture appariée	2 à 8 °C
Boîte d'accessoires NextSeq 550Dx (75 cycles)	1 tube	12 ml	Tampon de dilution de librairie	-25 à -15 °C

\* La cartouche de Flow Cell NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) est livrée à température ambiante.

## Numéros de lot

La trousse de réactifs porte un numéro de lot unique, appelé numéro de lot de la trousse de réactifs. Le numéro de lot de la trousse de réactifs est imprimé sur chacune des boîtes de la trousse. Les composants de la trousse de réactifs qui se trouvent dans les boîtes portent également un numéro de lot qui leur est propre et qui est différent du numéro de lot de la trousse de réactifs. Conservez les consommables de séquençage dans leur boîte jusqu'à ce que vous soyez prêt à les utiliser, pour ne pas perdre le numéro de lot de la trousse. Reportez-vous au certificat d'analyse de la trousse de réactifs pour obtenir toutes les précisions utiles sur les numéros de référence et les numéros de lot des réactifs.

## Stockage et manipulation

- 1 La température ambiante correspond à une température de 15 °C à 30 °C.
- 2 Les composants de la trousse de réactifs sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette lorsqu'ils sont entreposés aux températures de stockage indiquées.
- 3 La boîte d'accessoires NextSeq 550Dx et la cartouche de réactifs NextSeq 550Dx sont stables jusqu'à ce qu'ils soient décongelés à température ambiante, une fois au maximum, avant la date de péremption indiquée. La cartouche de réactifs est stable pendant un maximum de six heures lorsqu'elle est décongelée dans un bain d'eau à température ambiante. Vous pouvez également décongeler la cartouche de réactifs en la laissant à une température de 2 °C à 8 °C pendant un maximum de cinq jours avant son utilisation.
- 4 Les changements dans l'apparence physique des réactifs peuvent indiquer la détérioration des matières. Si des changements dans l'apparence physique se produisent une fois les réactifs mélangés, comme des changements apparents de la couleur des réactifs ou une trace de voile montrant une contamination microbienne, n'utilisez pas les réactifs.

## Équipement et matériel requis, vendus séparément

- ▶ Instrument NextSeq 550Dx, n° de référence 20005715

## Avertissements et précautions



### ATTENTION

La loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin ou tout autre professionnel de la santé autorisé par la législation de l'État dans lequel il ou elle exerce à utiliser ou à ordonner l'utilisation de cet appareil.

- 1 La trousse de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) contient des produits chimiques potentiellement dangereux. Des risques de lésions corporelles peuvent survenir par inhalation, ingestion, contact avec la peau et contact avec les yeux. Portez un équipement de protection, y compris des lunettes, des gants et une blouse de laboratoire, adapté à l'exposition à ces risques. Traitez les réactifs usagés comme des déchets chimiques et éliminez-les conformément aux lois et règles régionales, nationales et locales en vigueur.
- 2 Pour plus de renseignements relatifs à la protection de l'environnement, à la santé et à la sécurité, consultez la fiche signalétique (SDS) à l'adresse [support.illumina.com/sds.html](https://support.illumina.com/sds.html).

- 3 Le non-respect des procédures décrites peut entraîner des résultats erronés ou une baisse considérable de la qualité des échantillons.
- 4 Utilisez les précautions habituelles en laboratoire. Ne pipettez pas avec la bouche. Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas dans les zones de travail indiquées. Portez des gants jetables et des blouses de laboratoire lors de la manipulation des échantillons et des réactifs du test. Lavez-vous les mains soigneusement après avoir manipulé les échantillons et les réactifs du test.
- 5 Les pratiques de laboratoire appropriées et une bonne hygiène dans le laboratoire sont nécessaires pour empêcher les produits PCR de contaminer les réactifs, les instruments et les échantillons d'ADN génomique. La contamination par des produits PCR peut causer des résultats erronés et non fiables.
- 6 Pour éviter la contamination, veillez à ce que les zones de préamplification et de postamplification aient des équipements réservés (p. ex., pipettes, pointes de pipette, agitateur et centrifugeuse).

## Mode d'emploi

Consultez le *Guide de référence de l'instrument NextSeq 550Dx (document n° 1000000009513)*, ainsi que la documentation pertinente destinée à l'utilisateur.

## Caractéristiques de performance

La trousse de réactifs NextSeq 550Dx à débit élevé v2.5 (75 cycles) d'Illumina est un ensemble de réactifs et de consommables conçu pour le séquençage de bibliothèques d'échantillons, à utiliser avec des tests validés. Aucune caractéristique de performance n'est associée à ce produit. Pour obtenir des renseignements sur la performance spécifique au test, consultez la documentation pertinente sur la préparation de bibliothèques.

## Brevets et marques de commerce

Ce document et son contenu sont exclusifs à Illumina, Inc. et ses sociétés affiliées (« Illumina »), et sont exclusivement destinés à l'usage contractuel de son client dans le cadre de l'utilisation du ou des produits décrits dans les présentes et ne peuvent servir à aucune autre fin. Ce document et son contenu ne seront utilisés ou distribués à aucune autre fin et ne seront communiqués, divulgués ou reproduits d'aucune façon sans le consentement écrit préalable d'Illumina. Illumina ne cède aucune licence en vertu de son brevet, de sa marque de commerce, de ses droits d'auteur ou de ses droits traditionnels ni des droits similaires d'un tiers quelconque par ce document.

Les instructions contenues dans ce document doivent être suivies strictement et explicitement par un personnel qualifié et adéquatement formé de façon à assurer l'utilisation correcte et sûre du ou des produits décrits dans les présentes. Le contenu intégral de ce document doit être lu et compris avant l'utilisation de ce ou ces produits.

SI UN UTILISATEUR NE LIT PAS COMPLÈTEMENT ET NE SUIVIT PAS EXPLICITEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES, IL RISQUE DE CAUSER DES DOMMAGES AU(X) PRODUIT(S), DES BLESSURES, NOTAMMENT AUX UTILISATEURS ET À D'AUTRES PERSONNES, AINSI QUE D'AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS, ANNULANT AUSSI TOUTE GARANTIE S'APPLIQUANT AU(X) PRODUIT(S).

ILLUMINA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DU OU DES PRODUITS DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES (Y COMPRIS LEURS COMPOSANTES ET LE LOGICIEL).

© 2021 Illumina, Inc. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce sont la propriété d'Illumina, Inc. ou de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir des renseignements sur les marques de commerce, consultez la page [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Coordonnées



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, CA 92122 États-Unis  
+(1) 800 809-ILMN (4566)  
+(1) 858 202-4566 (en dehors de l'Amérique du Nord)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
Pays-Bas

### **Commanditaire australien**

Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Australie

## Étiquette du produit

Pour voir la liste complète des symboles qui peuvent apparaître sur l'emballage et l'étiquetage du produit, reportez-vous à la légende des symboles, sur le site [support.illumina.com](http://support.illumina.com), à l'onglet *Documentation & Literature* (Documentation) propre à votre trousse.